

Guide d'installation des pilotes Brady

Droits d'auteur et marques commerciales

Décharge de responsabilité

Ce manuel est la propriété de **Brady** Worldwide, Inc. (dénommé ci-après « **Brady** ») et il pourra être révisé de temps à autre sans préavis. **Brady** se décharge de toute responsabilité de vous fournir de telles révisions, quelles qu'elles soient.

Ce manuel est protégé par la loi sur le droit d'auteur, tous droits réservés. Aucun passage de ce manuel ne peut être copié ou reproduit par des moyens quelconques sans l'autorisation écrite préalable de **Brady**.

Toutes les précautions ont été prises pour la préparation de ce document ; **Brady** décline toutefois toute responsabilité envers quiconque pour les pertes ou dommages causés par des erreurs, omissions ou déclarations et résultant de négligences, d'accidents ou d'autres causes. **Brady** décline également toute responsabilité relative à l'application ou à l'utilisation d'un produit ou d'un système décrit dans ce document, ou relative aux dommages fortuits ou indirects survenant suite à son utilisation. **Brady** décline toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptation à un but particulier.

Brady se réserve le droit de modifier sans préavis les produits ou systèmes décrits dans ce document afin d'en améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception.

Marques commerciales

Tous les noms de marques ou de produits auxquels il est fait référence dans ce manuel sont des marques commerciales (™) ou des marques déposées (®) de leurs entreprises ou organisations respectives.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Tous droits réservés.

Version 4.x

Révision A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Assistance technique

Informations de contact

Pour obtenir une assistance technique, trouvez votre bureau d'assistance technique Brady régional en vous rendant à l'adresse suivante :

- **Amérique** : www.bradyid.com/techsupport
- **Europe** : www.bradyeurope.com/services
- **Asie-Pacifique** : www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australie** : www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Canada** : www.bradycanada.ca
- **Amérique latine** : www.bradylatinamerica.com

Introduction

Si la suite Brady Workstation est utilisée pour la création d'étiquettes, les pilotes seront automatiquement installés sur l'ordinateur. Si le logiciel LabelMark™ ou tout autre logiciel tiers est utilisé, les pilotes devront être installés manuellement.

Si le logiciel Bonjour n'est pas installé sur votre ordinateur et est pris en charge par votre imprimante, il sera installé lors du processus d'installation.

Configuration de la communication

Si votre imprimante Brady dispose d'une fonction réseau intégrée, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'exécute en tant qu'imprimante réseau (via Ethernet ou Wi-Fi) ou en tant qu'imprimante locale (connectée physiquement à votre ordinateur par câble USB). Pour définir l'imprimante comme imprimante réseau, vous devez la configurer pour qu'elle reconnaisse et utilise vos réseaux. Les pilotes d'imprimante Brady peuvent se trouver sur un CD fourni avec votre imprimante, sinon ils peuvent être téléchargés sur le site Web de Brady www.bradyid.com ou www.bradyeurope.com.

L'assistant d'installation des pilotes d'imprimante propose deux procédures d'installation :

- Ethernet ou Wi-Fi (imprimante réseau)
- Pilote USB uniquement (imprimante locale)

Installation réseau (Wi-Fi ou Ethernet)

Utilisez cette procédure d'installation si vous avez l'intention d'envoyer des tâches d'impression à l'imprimante depuis l'ordinateur sur un réseau. L'imprimante doit prendre en charge le Wi-Fi ou l'Ethernet afin de pouvoir utiliser cette méthode d'installation. Si vous avez un doute concernant les fonctionnalités de l'imprimante, veuillez consulter son guide d'utilisation.

Si l'imprimante n'est pas fournie avec un CD des pilotes d'imprimante et que vous n'avez pas encore téléchargé les pilotes sur le site Web de Brady, veuillez le faire maintenant.

1. Insérez le CD des pilotes d'imprimante dans l'ordinateur ou double-cliquez sur les pilotes que vous avez téléchargés.
2. Sélectionnez la **langue souhaitée** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Suivant**.



3. Cliquez sur **Installer**.



- Sélectionnez le **modèle d'imprimante** pour lequel les pilotes d'imprimante sont installés, puis cliquez sur **Suivant**.




- Mettez l'imprimante sous tension, si nécessaire.
- Sélectionnez **Connexion réseau sans fil ou Ethernet**, puis cliquez sur **Suivant**.




7. Suivez les instructions du guide d'utilisation de l'imprimante pour configurer la connexion réseau.
8. Pour vérifier que l'imprimante et le PC se trouvent sur le même réseau, consultez les instructions de connexion indiquées ci-dessous.


Connexion à un routeur (par ex. à domicile)



Connexion à un réseau Ethernet (par ex. au bureau)




9. Suivez les **instructions à l'écran**, puis cliquez sur **Suivant**.



Le programme Bonjour est conçu pour définir et contrôler les imprimantes réseau. Vous ne serez pas invité à installer Bonjour s'il est déjà installé sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur les services d'impression Bonjour pour Windows, cliquez sur le lien dans la fenêtre *Installation du logiciel des Services d'impression Bonjour*. Cliquez sur Précédent pour revenir à l'écran Contrat de licence.

10. Veuillez lire le contrat de licence utilisateur final Apple, cliquez sur *J'accepte les termes du contrat de licence*, puis sur **Suivant**.



11. Si le logiciel Bonjour est pris en charge par votre imprimante, sélectionnez son **nom** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Si l'ordinateur peut communiquer avec l'imprimante via Wi-Fi et Ethernet, l'une de ces connexions sera choisie au hasard. Si vous souhaitez spécifier la connexion (Wi-Fi ou Ethernet), passez à l'étape suivante *ou* déconnectez l'imprimante de l'interface non désirée et passez à l'étape 11.



12. Si l'imprimante ne prend pas en charge Bonjour ou si vous choisissez d'ajouter l'imprimante manuellement, saisissez son adresse IP *ou* son nom d'hôte, puis cliquez sur **Suivant**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Paramètres d'adresse réseau

1. Démarrer 2. Préparation 3. Configuration 4. Installation 5. Terminer

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre imprimante :

Pour savoir comment trouver l'adresse IP de l'imprimante, consultez le manuel de votre imprimante.

*Adresse IP ou nom d'hôte :

* = Champs nécessaires

[Aide](#) [Précédent](#) [Suivant](#) [Annuler](#)

13. Saisissez un **nom** comportant 12 caractères alphanumériques maximum pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Le nom de l'imprimante sera uniquement visible par l'ordinateur sur lequel les pilotes sont installés.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Nommez votre imprimante

1. Démarrer 2. Préparation 3. Configuration 4. Installation 5. Terminer

Donnez à votre imprimante un nom convivial visible par cet ordinateur.

Nom de l'imprimante :

S3100_

Note : Vous ne pouvez utiliser que des caractères alphanumériques (c'est-à-dire 0-9, A-Z, a-z).

[Aide](#) [Précédent](#) [Suivant](#) [Annuler](#)

Une barre de progression s'affiche pendant l'installation des pilotes d'imprimante.

14. Cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre Installation terminée.



Installation du pilote USB uniquement

IMPORTANT! Utilisez cette procédure d'installation si vous avez l'intention d'envoyer des tâches d'impression à l'imprimante depuis le PC à l'aide d'un câble USB uniquement.

Pour installer le pilote d'imprimante de votre imprimante Brady, suivez les étapes ci-dessous :

1. Insérez le CD des pilotes d'imprimante dans l'ordinateur ou double-cliquez sur les pilotes que vous avez téléchargés.
2. Sélectionnez la **langue souhaitée** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Suivant**.



3. Cliquez sur **Installer**.



4. Sélectionnez votre **modèle d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.



5. Mettez l'imprimante sous tension, si nécessaire.
6. Sélectionnez **Avec un câble USB uniquement**, puis cliquez sur **Suivant**.



7. Suivez les **instructions à l'écran**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Un message s'affiche lorsque le câble USB est connecté. Le pilote d'imprimante s'installe automatiquement.

Une barre de progression s'affiche pendant l'installation des pilotes d'imprimante.

8. Cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre Installation terminée.



Echec de la connexion USB

La connexion USB peut échouer pour les raisons suivantes :

- L'imprimante est hors tension.
- Le câble USB n'est pas connecté.
- L'installation du pilote USB n'a pas été terminée.

L'état de l'imprimante est « Echec »

Si l'état de l'imprimante indique « Echec » :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Assurez-vous que le câble est correctement connecté au port.

OU

Déconnectez le câble USB du PC et essayez un autre port.

3. Cliquez sur Précédent et réessayez.

