

Brady illesztőprogram-telepítő útmutató

Szerzői jogok és védjegyek

Jognyilatkozat

Jelen kézikönyv a **Brady Worldwide, Inc.** (a továbbiakban: „**Brady**”) vállalat tulajdonát képezi, és időnként, előzetes figyelmeztetés nélkül frissülhet. A **Brady** nem vállalja, hogy tájékoztatja Önt az esetleges változtatásokról.

Jelen kézikönyv minden szerzői és egyéb joga fenntartva. Jelen kézikönyvből részletet kizárólag a **Brady** előzetes írásos beleegyezésével lehet másolni vagy sokszorosítani.

Jelen dokumentum összeállítása során minden óvintézkedést meghoztak, azonban a **Brady** vállalat semmilyen felelősséget sem vállal semmilyen fél által elszenvedett veszteségért vagy kárért, amelyet a hibák vagy hiányosságok, illetve hanyagság, baleset vagy bármilyen egyéb ok eredményeként tett kijelentésekből adódik. A **Brady** továbbá nem vállal semmilyen felelősséget az itt jellemzett termék vagy rendszer használatából vagy alkalmazásából, illetve a jelen dokumentum használatából eredő járulékos vagy következményes kárért. A **Brady** az eladhatóságért, illetve bizonyos használatra való alkalmasságért nem vállal garanciát.

A **Brady** minden jogot fenntart arra, hogy a megbízhatóság növelése, a funkció, illetve a kivitelezés minőségének javítása érdekében bármely itt leírt termékben vagy rendszerben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatásokat végezzen.

Védjegyek

A jelen kézikönyvben található összes márkanév, illetve terméknév az adott vállalat vagy szervezet védjegye (™), illetve regisztrált védjegye (®).

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Minden jog fenntartva.

4.X verzió

Revision A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Műszaki támogatás

Kapcsolattartási információk

Ha műszaki segítségre van szüksége, keresse meg a Brady helyi műszaki támogatóközpontját az alábbi címen:

- **Amerikai kontinens:** www.bradyid.com/techsupport
- **Európa:** www.bradyeurope.com/services
- **Ázsia és Csendes-óceáni térség:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Ausztrália:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latin-Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Bevezető

Ha a Brady Workstationt használ a címkék létrehozásához, az illesztőprogramok automatikusan telepítve lesznek a számítógépre. Ha a LabelMark™ vagy valamilyen külső fél által gyártott szoftvert használ, az illesztőprogramokat manuálisan kell telepíteni.

Ha a Bonjour nincs telepítve a gépen, és a nyomtató támogatja azt, a telepítési folyamat részeként telepítve lesz.

Kommunikációs konfiguráció

Ha a Brady nyomtató beépített hálózattal rendelkezik, beállíthatja, hogy a nyomtató hálózati nyomtatóként fusson az Ethernet vagy WiFi hálózaton, vagy helyi nyomtatóként működjön (fizikailag USB-kábelrel csatlakoztatva a számítógépéhez). Ahhoz, hogy a nyomtató hálózati nyomtatóként működjön, be kell állítani azt a hálózatok felismerésére és az azokkal való együttműködésre. A Brady nyomtató-illesztőprogramok a nyomtatóhoz csomagolt CD-lemezen találhatók, vagy letölthetők a Brady webhelyeiről: www.bradyd.com vagy www.bradyeurope.com.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése két különböző telepítési forgatókönyvet azonosít:


- Ethernet vagy WiFi nyomtatás (hálózati nyomtató)
- Csak az USB-illesztőprogram (helyi nyomtató)

Hálózati (WiFi vagy Ethernet) telepítés


Használja ezt a telepítést, amennyiben a nyomtatási feladatokat a hálózaton keresztül kívánja a számítógépről a nyomtatóra küldeni. A nyomtatónak WiFi vagy Ethernet támogatással kell rendelkeznie ehhez a telepítéstípushoz. Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvet, ha nem biztos a nyomtató funkcióit illetően.

Ha a nyomtatóhoz nem volt mellékelve nyomtató-illesztőprogram CD-lemez, és még nem töltötte le az illesztőprogramokat a Brady webhelyéről, tegye ezt meg most.

1. Helyezze be a nyomtató-illesztőprogramokat tartalmazó CD-lemezt a számítógépbe, vagy kattintson kétszer a letöltött nyomtató-illesztőprogramra.
2. Válassza ki a **kívánt nyelvet** a legördülő menüből, majd kattintson a **Tovább** elemre.



3. Kattintson a **Telepítés** gombra.



- Válassza ki a **nyomtató típusát**, amelyhez a nyomtató-illesztőprogram telepítve lesz, és kattintson a **Tovább** elemre.



- Kapcsolja be a nyomtatót, ha szükséges.
- Válassza ki a **Vezeték nélküli vagy Ethernet hálózati kapcsolat** lehetőséget, és kattintson a **Tovább** elemre.



7. A hálózati kapcsolat beállításához kövesse a nyomtató használati útmutatójában található utasításokat.
8. Tekintse meg az alább látható csatlakozási irányelveket annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanazon a hálózaton van-e.

Összekapcsolás útválasztón keresztül (pl. otthoni használat)



Összekapcsolás Ethernet hálózaton keresztül (pl. irodai használat)



9. Kövesse a **képernyőn megjelenő utasításokat**, majd kattintson a **Tovább** elemre.

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Hálózati nyomtató beállítása

1. Indítás
2. Előkészítés
3. Konfiguráció
4. Telepítés
5. Befejezés


Mielőtt a „Tovább” gombra kattintana,

1. A nyomtató legyen bekapcsolt állapotban.
2. Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz WiFi vagy Ethernet segítségével. További információért nézze meg a nyomtató kézikönyvét.
3. Ugyellen arra, hogy a számítógép a nyomtatóéval azonos hálózathoz csatlakozdion.

Súgó
Vissza
Tovább
Mégse


A Bonjour program hálózati nyomtatók beállítására és felügyeletére szolgál. A Bonjour telepítési képernyői nem jelennek meg, ha a Bonjour már telepítve van a számítógépre. Ha többet szeretne megtudni a Bonjour Windows nyomtatási szolgáltatásokról, kattintson a hivatkozásra a *Bonjour nyomtatási szolgáltatások szoftver telepítése* képernyőn. Kattintson a Vissza gombra a Licencszerződés képernyőre való visszalépéshez.

10. Olvassa el az Apple végfelhasználói licencszerződést, kattintson az *Elfogadom a licencszerződés feltételeit* lehetőségre, majd a **Tovább** gombra.



11. Ha a nyomtató támogatja a Bonjour, válassza ki a listából a **nyomtató nevét**, és kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés: Ha a számítógép WiFi és Ethernet hálózaton keresztül is képes kommunikálni a nyomtatóval, véletlenszerűen választja ki a kettő egyikét. Ha meg kívánja határozni a kapcsolatot – WiFi vagy Ethernet – vagy folytassa a következő lépéssel, vagy csatlakoztassa le a nyomtatót a nem kívánt hálózati kapcsolatról, és lépjen a 11. lépésre.




12. Ha a nyomtató nem támogatja a Bonjourt vagy a nyomtató manuális hozzáadását választja, adja meg a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét, és kattintson a **Tovább** gombra.

13. Adjon egy legfeljebb 12 alfanumerikus karakter hosszúságú **nevet** a nyomtatónak, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés: A nyomtató neve csak azon a számítógépen lesz látható, melyre az illesztőprogramok telepítve lettek.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése közben megjelenik egy folyamatjelző sáv.

14. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejező képernyőjén.




Csak az USB-illesztőprogram telepítése


FONTOS! Használja ezt a telepítést, amennyiben a nyomtatási feladatokat kizárólag USB-kábelen kívánja a számítógépről a nyomtatóra küldeni.

A Brady nyomtató illesztőprogramjainak telepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Helyezze be a nyomtató-illesztőprogramokat tartalmazó CD-lemezt a számítógépbe, vagy kattintson kétszer a letöltött nyomtató-illesztőprogramra.
2. Válassza ki a **kívánt nyelvet** a legördülő menüből, majd kattintson a **Tovább** elemre.



3. Kattintson a **Telepítés** gombra.



4. Válassza ki a **nyomtató típusát** a telepítéshez, majd kattintson a **Tovább** gombra.



5. Kapcsolja be a nyomtatót, ha szükséges.
6. Válassza ki a **Csak USB-kábel használható** lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.




7. Kövesse a **képernyőn megjelenő utasításokat**, majd kattintson a **Tovább** elemre.

Megjegyzés: Az USB-kábel csatlakoztatásakor egy üzenet jelenik meg. Automatikusan megtörténik a nyomtató illesztőprogramjának telepítése.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése közben megjelenik egy folyamatjelző sáv.

8. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejező képernyőjén.



Az USB-kapcsolat megszakadt

Az USB-kapcsolat megszakadásának a következő okai lehetnek:

- A nyomtatót kikapcsolták.
- Az USB-kábel nincs csatlakoztatva.
- Az USB-illesztőprogram telepítése nem lett befejezve.

A nyomtató állapota sikertelen

Ha a nyomtató állapotának jelzése „Sikertelen”:

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
2. Győződjön meg róla, hogy a kábel biztonságosan és megfelelően van csatlakoztatva a porthoz.

VAGY

Válassza le az USB-kábelt a számítógépről, és próbálja ki másik portot.

3. Kattintson a Vissza gombra, majd próbálja meg újra.

